



Tuner DVB-T do telewizji cyfrowej MPEG-4 (twin tuner) Krüger&Matz



Informacje ogólne	wielojęzyczne menu OSD	Pojęcia	wyście audio LR
	odtworzenie nagrań		wyście video CVBS
	elektroniczny przewodnik po kanałach (EPG)		SCART
	odtworzenie napisów		wyście coaxial
	telegazeta		wyście HDMI (576P/720P/1080i/1080P)
	łatwa instalacja		USB 2.0
	funkcja automatycznego skanowania kanałów		wyście component
	słuchanie radia		
	lista ulubionych kanałów		
	kontrola rodzicielska		
	funkcja Timer		
	wsparcie dla drugiego tunera		
	LCN		
wymiary: W238 x D145 x H43 mm			
System	procesor: M3606A	Pan. przedni	wyświetlacz LED
	pamięć DDR II: 1Gb		sensor pilota zdalnego sterowania
	pamięć flash: 32Mb		wskaźnik zasilania
			port USB
Funkcje	dekoder video: MPEG-2 MP@HL, MPEG-4 ASP, AVC/H.264 HP@L4.1	Zasilanie	zasilanie: AC 100/240V 50-60Hz
	dekoder audio: AAC/AC3/PCM/E-AC3		pośród prądu: < 9W
	format video: 4:3/16:9/auto		pośród prądu w trybie czuwania: < 2W
	rozdzielczość video: 1920*1080		
Tuner	wejście antenowe RF: IEC FEMALE	Akc.	pilot zdalnego sterowania wraz z bateriami
	zakres częstotliwości: 174 ~ 230MHz (VHF), 470 ~ 862MHz (UHF)		instrukcja obsługi
	wyście RF (LOOPTHROUGH)		karta gwarancyjna
	modulacja: QPSK/16QAM/64QAM		
	spektrum OFDM: 2k i 8k		
	pasmo: 7MHz, 8MHz		